

## Anleitung zu Digitaler Kundenstopper SIGNA POS

### Instruktionen Bilderupload

Sie können Ihre Bilder wie folgt auf das Gerät laden.

- Erstellen Sie auf einem USB Stick einen neuen Ordner mit dem Namen „ DSP\_Content“
- Kopieren Sie ihre Dateien in diesen Ordner
- Benennen Sie die Dateien neu nach folgendem Schema:  
00\_image1.jpg, 01\_image2.png, 02\_video1.mp4
- Verbinden Sie den USB Stick mit dem Gerät im laufenden Betrieb und die neuen Dateien werden nun automatisch geladen.

Bilder und Videos müssen in einem Seitenverhältnis von 9:16 und einer Auflösung von mindestens 1080x 1920 vorhanden sein um ohne Verluste und Verzerrungen dargestellt werden zu können. Zusätzlich müssen die Bilder und Videos um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden um korrekt angezeigt zu werden (siehe Bild 1). Die Bilder können durch den Anwender in jedem handelsüblichen Bildbearbeitungsprogramm aufbereitet werden.



01\_video.mp4

Bild 1



## Technische Spezifikationen

Bildschirmgrösse	32 Zoll
Native Auflösung	1080 x 1920
Seitenverhältnis	9:16
Leuchtstärke	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 (typ)
Hintergrundbeleuchtung	LEDedge
Betrachtungswinkel	178° / 178°
Stromversorgung	230V AC
Verbrauch	70 Watt (typ)
Abmessungen (BxHxT)	533mm x 923mm x 50-597mm (geöffnet)
Gewicht	29 Kg
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Betriebszeit	7/24
Gehäuse	Stahl
Schutzklasse	IP 20 (Indoor / Vor Regen schützen)
Farben	Schwarz (RAL 9005) Weiss (RAL 9010) Kundenspezifisch
Bildformate	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Videoformate	MPG, MPEG, MP4, MOV, AVI
Optionen:	Auf Anfrage